

Liste des services disponibles avec ESIA Unity

Dénomination des services

La dénomination des services au sein d'Esia Unity respecte un certain canevas qui est celui-ci : <méthode de connexion>_<protocole>_<plateforme>_<service testé>

Par exemple :

GESA_SNMP_WINDOWS_STORAGE

- GESA : test via Le boîtier ESIA Unity.
- SNMP : utilise le protocole SNMP.
- WINDOWS : pour tous les OS Windows.
- STORAGE : teste l'espace de stockage utilisé sur un lecteur.

Un autre exemple :

CHECK_HTTPS

- CHECK : test directement depuis le serveur
- HTTPS : si un serveur HTTPS est présent

Tests de base

CHECK_ICMP

Teste le ping d'un nœud. Permet également de connaître la latence réseau. Ce service est exécuté depuis le serveur, donc tester une adresse locale comme 192.168.1.1 ne fonctionnera pas. Il faut dans ce cas utiliser [GESA_ICMP](#).

Paramètre	Description
-H <host>	L'adresse IP ou le nom de l'hôte à tester
-w <latences ms>,< % de paquet perdu>	Indique le seuil d'alerte en ms et en % de paquets perdus
-c <latences ms>,< % de paquet perdu>	Indique le seuil critique en ms et en % de paquets perdus

Exemple :

-H google.be -w 200,50 -c 300,100

Sortie :

```
OK - google.be: rta 28,629ms, lost 0%|rta=28,629ms;200,000;300,000;0;
pl=0%;40;80;;;rtmax=28,742ms;;; rtmin=28,473ms;;;
```

GESA_ICMP

Teste via un boîtier Unity si le nœud répond au ping. Permet également de connaître la latence réseau.

Paramètre	Description
-H <host>	Nom de l'hôte (par défaut \$NRPE_HOST)
-p <port nrpe>	Port nrpe (par défaut 5666)
-u	S'il y a une erreur de connexion au boîtier Unity, cela renvoie le statut inconnu.
-t 50	Timeout (ici de 50 seconde)
-c <nom du service>	Nom du service à tester
-a <liste des arguments>	Liste des arguments du check_icmp
\$IP	Adresse IP de l'hôte testé (par défaut \$IP)
200,50 %	Seuil d'alerte : 200ms de latence et 50 % de perte
500,100 %	500 ms de latence et 100 % de perte

Exemple :

```
-H saloc.no-ip.info -p 5666 -u -t 50 -c check_icmp -a 10.7.0.9 200,50%
500,100%
```

Sortie :

```
OK - 10.7.0.9: rta 0.826ms, lost 0%|rta=0.826ms;200.000;500.000;0;
pl=0%;50;100;;;rtmax=0.987ms;;; rtmin=0.730ms;;;
```

Tests des NAS

Synology

GESA_SNMP_SYNOLOGY

Teste via un boîtier Unity, la bonne santé d'un NAS de la marque Synology (compatible SYNOLOGY-MIB).

Ce plugin récupère et vérifie :

- L'affichage du modèle, du numéro de série et du nom système
- L'affichage de la version du système

- L'état général du système (Alimentation, ventilateur, etc)
- La température du système
- La température du CPU
- L'états des disques (modèle, capacité, statut smart et la température)
- L'états des volumes RAID

Paramètre	Description
-H <host>	Nom de l'hôte (par défaut \$NRPE_HOST)
-p <port nrpe>	Port nrpe (par défaut 5666)
-u	S'il y a une erreur de connexion au boîtier Unity, cela renvoie le statut inconnu.
-t 50	Timeout (ici de 50 seconde)
-c check_snmp_synology	Nom du service à tester
-a <liste des arguments>	Liste des arguments du check_icmp
\$IP	Adresse IP de l'hôte testé (par défaut \$IP)
\$SNMP_COM	La communauté SNMP

Exemple :

```
-H saloc.no-ip.info -p 5666 -u -t 50 -c check_snmp_synology -a 192.168.1.22 public 50 70
```

Sortie :

```
Synology model: "RS814+"
Synology s/n: "14B0MAN597000"
DSM Version: "DSM 5.1-5022"
System Status: Normal
Power Status: Normal
System Fan Status: Normal
CPU Fan Status: Normal
Number of disks: 4
"Disk 1" (model: "WD10EZEX-00RKKA0 ") status:Normal temperature:24 C
"Disk 2" (model: "WD10EZEX-00RKKA0 ") status:Normal temperature:25 C
"Disk 3" (model: "ST1000DM003-1CH162 ") status:Normal temperature:24 C
"Disk 4" (model: "ST1000DM003-1CH162 ") status:Normal temperature:23 C
Number of RAID volume: 1
"Volume 1" status:Normal
OK - Synology "RS814+" (s/n: "14B0MAN597000", "DSM 5.1-5022") is in good health
```

GESA_SNMP_SYNOLOGY_UPS

Teste, via un boîtier Unity, la bonne santé d'un UPS compatible avec les NAS synology (voir documentation du fabricant). Il faut activer le serveur UPS du synology.

Ce plugin récupère et vérifie :

- Le modèle, le numéro de série et le fabricant de l'UPS
- La charge de celui-ci
- Le % restant d'électricité dans les batteries

Paramètre	Description
-H <host>	Nom de l'hôte (par défaut \$NRPE_HOST)
-p <port nrpe>	Port nrpe (par défaut 5666)
-u	S'il y a une erreur de connexion au boîtier Unity, cela renvoie le statut inconnu.
-t 50	Timeout (ici de 50 seconde)
-c check_snmp_synology	Nom du service à tester
-a <liste des arguments>	Liste des arguments du check_icmp
\$IP	Adresse IP de l'hôte testé (par défaut \$IP)
\$SNMP_COM	La communauté SNMP
70	% seuil de batterie restante avant génération d'une alerte
40	% seuil de batterie restante avant génération d'une alerte critique
40	% seuil d'alerte pour la charge de l'UPS
50	% seuil d'alerte critique pour la charge de l'UPS

Exemple :

```
-H saloc.no-ip.info -p 5666 -u -t 50 -c check_snmp_synology_ups -a  
192.168.1.22 public 70 40 40 50
```

Sortie :

```
Manufacturer: APC Model: Back-UPS ES 700G SN: 5B1447T01285  
OK: UPS load: 5% < 50%  
OK: Battery type: PbAc charge: 100 % > 70%
```

QNAP

GESA_SNMP_QNAP_HEALTH

Teste, via un boîtier Unity, la bonne santé d'un NAS de la marque QNAP (compatible QNAP NAS-MIB).

Ce plugin récupère et vérifie :

- L'affichage du modèle et du nom système
- La température du système
- La température du CPU
- L'états des disques (modèle, capacité, statut smart et la température)
- L'état des volumes RAID

Paramètre	Description
-H <host>	Nom de l'hôte (par défaut \$NRPE_HOST)

Paramètre	Description
-p <port nrpe>	Port nrpe (par défaut 5666)
-u	S'il y a une erreur de connexion au boîtier Unity, cela renvoie l'état.
-t 50	Timeout (ici de 50 seconde)
-c check_snmp_synology	Nom du service à tester
-a <liste des arguments>	Liste des arguments du check_icmp
\$IP	Adresse IP de l'hôte testé (par défaut \$IP)
\$SNMP_COM	La communauté SNMP
50	La température d'alerte du système.
70	La température critique du système.

Exemple :

```
-H saloc.no-ip.info -p 5666 -u -t 50 -c check_snmp_qnap_health -a
192.168.1.22 public 50 70
```

Sortie :

```
Model: HS-210 Hostname: NASDF8958
OK: System temperature: 43 C/109 F < 50 C
OK: CPU temperature: noInfo
OK: DISK 1 : HDD1 (Model: ST1000DM003-1CH1 Capacity: 931.51 GB) status is:
ready (SMART:GOOD) . Temperature is 39 C/102 F
OK: DISK 2 : HDD1 (Model: ST1000DM003-1CH1 Capacity: 931.51 GB) status is:
ready (SMART:GOOD) . Temperature is 40 C/104 F
WARNING: Volume 1 software raid status is Rebuilding.
```

GESA_SNMP_QNAP_STORAGE

Teste, via un boîtier Unity, l'espace disque disponible sur les différents volumes d'un NAS de la marque QNAP.

Ce plugin récupère et vérifie :

- L'espace disque restant
- L'espace utilisé
- L'espace total
- Le type de partition

Paramètre	Description
-H <host>	Nom de l'hôte (par défaut \$NRPE_HOST)
-p <port nrpe>	Port nrpe (par défaut 5666)
-u	S'il y a une erreur de connexion au boîtier Unity, cela renvoie le statut inconnu.
-t 50	Timeout (ici de 50 seconde)
-c check_snmp_synology	Nom du service à tester
-a <liste des arguments>	Liste des arguments du check_icmp

Paramètre	Description
\$IP	Adresse IP de l'hôte testé (par défaut \$IP)
\$SNMP_COM	La communauté SNMP
80	Le seuil d'alerte en % d'espace disque utilisé.
90	Le seuil critique en % d'espace disque utilisé.

Exemple :

```
-H saloc.no-ip.info -p 5666 -u -t 50 -c check_snmp_qnap_storage -a  
192.168.1.22 public 80 90
```

Sortie :

```
OK: Volume 1 : [Single Disk Volume: Drive 1] (EXT4) used 22.84% (209.07 GB/  
915.42 GB) < 80
```

Tests des imprimantes

GESA_SNMP_PRINTER

Teste, via un boîtier Unity, l'état général d'une imprimante compatible SNMP MIB.

Ce plugin récupère et vérifie :

- L'état de l'imprimante (bouchage papier, capot ouvert, plus de papier, etc)
- Sa description système (modèle, SN, etc)
- L'état de chacun des consommables

Paramètre	Description
-H <host>	Nom de l'hôte (par défaut \$NRPE_HOST)
-p <port nrpe>	Port nrpe (par défaut 5666)
-u	S'il y a une erreur de connexion au boîtier Unity, cela renvoie le statut inconnu.
-t 50	Timeout (ici de 50 seconde)
-c check_snmp_synology	Nom du service à tester
-a <liste des arguments>	Liste des arguments du check_icmp
\$IP	Adresse IP de l'hôte testé (par défaut \$IP)
\$SNMP_COM	La communauté SNMP
20	Le seuil d'alerte en % restant du niveau des consommables.
10	Le seuil critique en % restant du niveau des consommables.

Exemple :

```
-H saloc.no-ip.info -p 5666 -u -t 50 -c check_snmp_printer -a 192.168.1.22  
public 20 10
```

Sortie :

Printer is OK

Description: HP ETHERNET MULTI-

ENVIRONMENT, SN:CND8FBTBLB, FN:SF45SDW, SVCID:24014, PID:HP LaserJet 400

colorMFP M475dw

CRITICAL : 2. Description: Cyan Cartridge HP CE411A (cyan) State: 3% <= 10%

OK : 3. Description: Magenta Cartridge HP CE413A (magenta) State: 99%

OK : 1. Description: Black Cartridge HP CE410X (black) State: 72%

CRITICAL : 4. Description: Yellow Cartridge HP CE412A (yellow) State: 3% <= 10%

From:

<http://10.8.0.12/> - **Esia Wiki**

Permanent link:

http://10.8.0.12/intro/liste_services_unity

Last update: **2023/02/09 09:23**

