

Procédure de reset d'une Unity

Réinitialisation de la unity

1. Prenez une clé usb/disque dur externe.

(Le périphérique doit être formaté en **FAT32** ou **ext2-4**).

2. Créer le fichier « **esia_unity_reset.txt** » contenant la ligne suivante :

copy

```
code=31c2a41ec61f3603587178027e7dc6bc791fa173
```

3. Brancher la clé usb/disque contenant le fichier « **esia_unity_reset.txt** » sur la unity (vous avez le choix entre 4 emplacements usb).
4. Attendre 15 secondes minimum avant de débrancher le disque de la unity. Après 2 minutes, la unity sera réinitialisée. Même si la unity n'a aucune réaction apparente, le reset de celle-ci se lance automatiquement en interne.
5. Si votre disque est en rw, un fichier « **esia_unity_reset.log** » apparaît sur celui-ci à coté du « **esia_unity_reset.txt** »

Si cela ne fonctionne pas

<HTML>

```
<style>
  #si_cela_ne_fonctionne_pas {
    font-weight: bold;
  }
</style>
```

</HTML>

- Cela fonctionne avec les clés usb et tout disque avec alimentation externe. Si votre disque est auto-alimenté, l'alimentation de la unity pourrait être incapable de fournir assez de courant aux 2 périphériques (unity + disque).

- Vérifiez que le fichier « **esia_unity_reset.txt** » se trouve sur une partition de type FAT32 ou Linux (ext2-4). Cela ne fonctionnera pas avec une partition formatée en NTFS.
- Si vous êtes sous **windows** et que l'affichage des « Extensions de noms de fichiers » n'est pas activé, lorsque vous faites un clic droit ⇒ Nouveau ⇒ Document texte, ne rajoutez pas le .txt dans le nom de fichier sinon cela donnera : « esia_unity_reset.**txt.txt** ». Ce qui ne fonctionnera pas. Pour être certain d'éviter ce problème, nous vous conseillons de cocher la case « Extensions de noms de fichiers » dans l'onglet « Affichage » de l'explorateur windows.

Utilisation avancée

Par défaut, la procédure configure la unity avec sa configuration réseau initiale puis redémarre celle-ci. Mais on peut ajouter des paramètres (system et reset) au fichier « **esia_unity_reset.txt** » afin de changer son fonctionnement habituel et donc avoir ceci dans notre fichier :

copy

```
# Needed
code=31c2a41ec61f3603587178027e7dc6bc791fa173

# Default = restart, can be none, restart, shutdown
system=none

# Default = yes, can be no
reset=yes
```

Dans l'exemple ci-dessus, la unity va remettre sa configuration par défaut et reconfigurer ses paramètres réseaux (paramètre **reset**) sans redémarrer la unity (paramètre **system**).

From:

<https://wiki.esia-sa.com/> - Esia Wiki

Permanent link:

https://wiki.esia-sa.com/advanced/reset_unity

Last update: **2023/03/01 16:28**

