

# Configuration SNMP sur imprimante Brother

Rendez-vous sur l'interface WEB de votre imprimante Brother. Vous arriverez sur cette page :

Cliquez sur « Réseau » ensuite dans le menu de droite sur « Protocole » et dans la liste vous aurez un lien « Paramètres avancés » qu'il faudra ouvrir.

Vous aurez ensuite une page demandant de vérifier le certification, cochez la case « omettre le certificat » et cliquez sur « Envoyer ».

DCP-9020CDW [Configurez le mot de passe >>](#)

General Copie Imprimer Numérisation Administrateur Réseau | + Réseau | Câblé | Sans fil | Sécurité

Etat du réseau Interface Protocole Avis Rapports de messagerie Service

**SNMP (vérification du certificat)**

Lorsque l'option SNMPv3 est sélectionnée, nous vous recommandons d'utiliser la communication SSL (HTTPS). Les communications SSL peuvent être effectuées en définissant les certificats SSL nécessaires à la communication. Pour vérifier la communication et les paramètres de communication SSL, sélectionnez "Paramètres du certificat" ci-dessous. Dans le cas contraire, sélectionnez "Omettre le certificat".

Paramètres du certificat  Omettre le certificat

Annuler Envoyer

Copyright(C) 2000-2013 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved. Top ▲

Vous êtes maintenant sur la page de configuration SNMP. Différents modes sont disponibles suivant votre utilisation. Esia n'ayant pas besoin des droits en écriture, vous pouvez sélectionner « Accès SNMPv3 en lecture/écriture et accès v1/v2c en lecture seule ».

DCP-9020CDW [Configurez le mot de passe >>](#)

General Copie Imprimer Numérisation Administrateur Réseau | + Réseau | Câblé | Sans fil | Sécurité

Etat du réseau Interface Protocole Avis Rapports de messagerie Service

**SNMP**

**Envoi OK**

Etat Activé

**Mode de fonctionnement SNMP**

Accès SNMP v1/v2c en lecture/écriture  Accès SNMPv3 en lecture/écriture et accès v1/v2c en lecture seule  Accès SNMPv3 en lecture/écriture

**Paramètres du mode SNMP v1/v2c**

Activer la gestion du réseau avec d'anciennes versions de BRAAdmin

Annuler Envoyer

Copyright(C) 2000-2013 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved. Top ▲

Pour finir, cliquez sur envoyez.

Plus d'information sur les différents modes:

[https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=ch&lang=fr&prod=hll5100dn\\_us\\_eu\\_as&faqid=faq00100232\\_001](https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=ch&lang=fr&prod=hll5100dn_us_eu_as&faqid=faq00100232_001)

From:  
<https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp\\_brother\\_printer](https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_brother_printer)

Last update: **2023/02/10 10:28**

