

Activer SNMP sur les équipements Ramos

Nous allons voir comment activer SNMP sur les sondes Ramos. Il faut d'abord vous connecter à l'interface web de votre équipement. Ensuite, aller au paragraphe correspondant à votre contrôleur

RAMOS Mini

Une fois connecté vous arrivez sur cette page:



General Setup

Base		
Name	Value	Description
Device Name	<input type="text" value="Ramos Mini"/>	0 to 16 characters
WWW Info Text	<input a>"="" http:="" type="text" value="Ramos Mini:For more information try www.conteg.com<=""/>	
Temperature unit	<input type="text" value="Celsius"/>	Celsius/Fahrenheit/Kelvin
<input type="button" value="Save"/>		

Network		
Name	Value	Description
DHCP	<input type="checkbox"/>	DHCP Enable/Disable
IP Address	<input type="text" value="....."/>	A.B.C.D
Network Mask	<input type="text" value="....."/>	A.B.C.D
Gateway	<input type="text" value="....."/>	A.B.C.D
DNS Primary	<input type="text" value="....."/>	A.B.C.D
DNS Secondary	<input type="text" value="....."/>	A.B.C.D
HTTP Port	<input type="text" value="80"/>	Default 80
<input type="button" value="Save"/>		

Security: Device Admin		
Name	Value	Description
Username	<input type="text"/>	Admin username/password for device configuration changes [0 to 16 characters]
Password	<input type="password"/>	
Control Username	<input type="text"/>	Username/password for Output Relay control [0 to 16 characters]
Control Password	<input type="password"/>	
<input type="button" value="Save"/>		

Cliquez ensuite sur "SNMP" et la page suivante s'affichera



SNMP

General SNMP Settings		
Name	Value	Description
System Name	<input type="text" value="Sonde Ramos Mini"/>	0 to 16 characters
System Location	<input type="text" value="local DVE"/>	0 to 16 characters
System Contact	<input type="text" value="Ramos Mini:For more information try http://www.conteg.com"/>	
SNMP port	<input type="text" value="161"/>	Default port 161

SNMP Access			
Community	Read	Write	Enable
<input type="text" value="public"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="private"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Compléter si vous le souhaitez les champs "Location" et "Contact" et ensuite changez la communauté "public" par votre propre communauté. Si vous n'avez pas besoin de l'accès en écriture (Esia ne l'utilise pas), pensez à décocher la case "enable" de la communauté "private".

Pour terminer, cliquez sur "save".

From:
<https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link:
https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_ramos

Last update: **2026/06/24 08:42**

